

GALAXY 18

Galaxy 18 är anpassad till små och medelstora och anläggningar. Skolor, företag, kommunala förvaltningar, industrier etc. där man önskar hög säkerhet, samt ett funktionellt och tryggt larmsystem. Tredje generationens adresserbara system erbjuder individuella användarkoder, manöverpaneler med klartextdisplayer, integrerat kortläsar-system och fjärrmanövrering av anläggningen i full drift.

FUNKTIONER

- NYA TILLBEHÖR TILL V4** Nu finns det även radio-RIO till vilka, trådlösa inbrott, brand och överfalls detektorer etc. kan anslutas. Galaxy systemet kan bestyckas med en TCP/IP modul som kan fungera som en larmsändare och för fjärrmanövrering.
- ADRESSERBART** Systemet är fullt adresserbart vilket innebär att alla detektorer kan tilldelas specifika namn och grupperas till olika larmområden. Varje adressenhet har 8 ingångsadresser och 4 utgångsadresser som alla är fullt programmerbara.
- FJÄRRMANÖVRERING OCH LARMOTTAGNING** Till systemet finns ett fjärrsupport-program och ett larmmottagningsprogram.
- FLEXIBELT** Galaxy systemet kan kombineras med inbrott, brand, överfall, drift, klimat, belysningsstyrning etc. systemet kan också manövreras via ex. externa passerkontroll.
- INTEGRERAT KORTLÄSARSYSTEM** till systemet finns även Keyprox en kombinerad manöverpanel och proxläsare från vilken till/frånslag och dörrmanövrering kan ske.
- SMARTRIO** Galaxy kan utökas med strömförsörjningsenheter (SmartRio) som kommunicerar med centralenheten och ger full kontroll av batterier, säkringar, spänning och ström.
- AUTOPÅSLAG**
Galaxy har en unik autopåslagsfunktion med separat styrning av varje larmområde med 20 tider per vecka och larmområde (grupp) samt med tidsköpsfunktioner.



egenskaper V4

Antal ingångsadresser:	10
Antal utgångsadresser:	6 st varav: 1 relä, 1A 30V 5 open col.,max 400 mA per utgång
Storlek på kapsling:	B 415 H 310 D 93 mm
Kapslingsmaterial:	1,2 mm plåt, grålackerad
Vikt utan batteri:	4.9 Kg
Matningsspänning:	230 VAC.
Utgående spänning:	13,7 VDC
Avsäkring:	Nät =1A 12VDC =1A Batteri =1A
Strömförbrukning:	100 mA
Maximal batteri storlek:	18Ah

systembeskrivning

Funktioner

Ingångsadresser:	10-18
Adresstyper:	41
Utgångar:	6-10
Utgångstyper:	60
Koder / Maxanvändare:	(98) 100
Grupper:	3
Grupp uteslutning:	Nej
Map i bruk samtidigt:	Nej
Händelseregister:	500
Händelseregister / Kortläsare:	500
Länkar:	32
Länk utgångar:	5
Timers:	2

Funktioner / Tillbehör

Auto Påslag gruppvis:	Ja
Auto Avslag gruppvis:	Ja
Tidsköp gruppvis:	Ja
Bibliotek:	400
Rs 485 bussar:	1
Rio enhet:	1
Manöverpaneler:	16
Maxläsare (kortläsare):	3
RS 232 enhet:	1
Printer:	2
Telemodul:	1
Fjärrservice:	Ja
SMS:	Ja

schematisk bild galaxy 18

